

# Терминал доступа DS-K1T105AM

## Группа А

A1	Красный	+12V DC
A2	Черный	GND

## Группа В

B1	Желтый/синий	Тревожный вход 1
B2	Желтый/черный	GND
B3	Желтый/оранжевый	Тревожный вход 2
B4	Желтый/фиолетовый	Тревожный выход NC
B5	Желтый/коричневый	COM
B6	Желтый/красный	Тревожный выход NO

## Группа С

C1	Желтый	RS 485+
C2	Синий	RS 485-
C3	Черный	GND
C4	Зеленый	Wiegand (W0)
C5	Белый	Wiegand (W1)
C6	Коричневый	Wiegand (WG_OK)
C7	Оранжевый	Wiegand (WG_ERR)
C8	Фиолетовый	Wiegand (BUZZER)
C9	Серый	Wiegand (TAMPER)

## Группа D

D1	Белый/Фиолетовый	Реле замка NC
D2	Белый/Желтый	COM
D3	Белый/Красный	Реле замка NO
D4	Белый/Зеленый	Датчик двери/прохода
D5	Белый/Серый	Кнопка выход

Ethernet	Rj-45 8p8c
----------	------------