

Инструкция по установке и обновлению экземпляра программа RFID считывателя CG-ACS-MF1

Программа RFID считывателя CG-ACS-MF1 является неотъемлемой частью RFID считывателя контроллера CG-ACS-MF1.

Первая установка программного обеспечения контроллера производится сервисным центром Контролгейт.

Установка и работа программного обеспечения контроллера на сторонних устройствах не предусмотрена.

Для обновления программного обеспечения с помощью веб интерфейса можно воспользоваться контроллером CG-ACS-R4, CG-ACS-R2:

1. Открыть вкладку «Обслуживание»;
2. Перейти в раздел «Управление»;
3. Выбрать файл прошивки;
4. Нажать кнопку «Обновить»;
5. Дождаться загрузки файла.

Либо воспользоваться специальным инструментом ControlGate OSDP Tool -
<https://controlgate.ru/wp-content/uploads/2024/03/osdp-konfigurator.zip>

Для обновления программного обеспечения необходимо выполнить:

- а) подключиться к считывателю .
 - с помощью кабеля USB-RS485 подключить считыватель к компьютеру.
 - запустить программу ControlGate OSDP Конфигуратор.
 - указать интерфейс, адрес и порт устройства.
 - нажать кнопку «Подключить».
 - б) с помощью кнопки "Обзор" выбрать файл с программным обеспечением.
 - в) нажать кнопку "Обновить". Статус в верхнем углу «ПОДКЛЮЧЕН» изменится на «ЗАГРУЗЧИК». Программа будет показывать прогресс обновления программного обеспечения.
 - г) при успешном обновлении считывателя отобразится сообщение с подтверждением, статус в верхнем углу «ЗАГРУЗЧИК» изменится на «ПОДКЛЮЧЕН».
- Замок перейдёт штатный режим работы.

Загрузить актуальные прошивки устройств можно на официальном сайте
<https://controlgate.ru/proshivki/>

В случае возникновения вопросов связанных с установкой программного обеспечения просим связаться с ответственным лицом: 8(800)511-76-16 доб. 304



ООО "Контролгейт", ИНН 7751185693, ОГРН 1207700344653
353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани,
ул. Степная, д. 3/2
www.controlgate.ru, info@controlgate.ru, тел. 8 800 5117616