

# Терминал доступа DHI-ASI7213X

## Порт CON1

	Чер.	DR-
	Кр	RD+
	Син.	Case
	Бел.	D1
	Зел.	D0
	Кор.	LED
	Желт.	RS-485 B
	Фиол.	RS-485 A

## Порт CON2

	Бел./кр.	Alarm1_NO
	Бел./ор.	Alarm1_COM
	Бел./син.	Alarm2_NO
	Бел./сер.	Alarm2_COM
	Бел./зел.	GND
	Бел./кор.	Alarm1
	Бел./желт.	GND
	Бел./фиол.	Alarm2

## Порт CON3

	Чер./кр.	RS-232 Rx
	Чер./ор.	RS-232 Tx
	Чер./син.	GND
	Чер./сер.	SR1
	Чер./зел.	PUSH1
	Чер./кор.	Door1_COM
	Чер./желт.	Door1_NO
	Чер./фиол.	Door1_NC

	DC 2.1x5.5mm	+12V DC
		GND

	Rj-45 8p8c	Ethernet
--	------------	----------